



## 104L

### Amplificateur correcteur de ligne Vidéo 1 x 4



- Le 104L est un amplificateur de ligne haute performances qui associe les fonctions d'amplificateur et de correcteur de ligne.

Il accepte en entrée un unique signal composite et fourni 4 sorties identiques ajustables en gain et en égalisation par des boutons rotatifs situés sur le dessus du 104L.

Le contrôle de gain et d'égalisation sont conçus pour de compenser les pertes inhérentes dues à la longueur de câbles.

Les contrôle de gain ajuste le niveau général du signal, et le contrôle d'égalisation renforce les hautes fréquences qui sont les plus sensibles aux pertes.

La bande passante de 430 MHz permet au 104L de rester transparent même dans les applications les plus critiques.

Une alimentation 12 V est fournie, mais le VA-50P (optionnel) peut alimenté jusqu'à 6 appareils 12 VDC.

Le 104L fait partie de la famille compacte, haute qualité des Tools, offrant un bon rapport qualité prix pour de multiples applications.

Applications typiques :

- Tout système nécessitant un distributeur amplificateur et correcteur de ligne compact.
- Auditoriums, églises, écoles, systèmes Home Theater, ...
- Location et mise en scène.

ENTREES SORTIES	
Entrées	1 Vidéo composite, 1 Vcc / 75 W sur prise BNC.
Sorties	4 Vidéo composite, 1 Vcc / 75 W sur prise BNC.
CARACTERISTIQUES	
Bande passante	430 Mhz. +/-3dB.
Couplage	AC.
Différentiel de gain	0.16 %.
Déphasage	0,08 %.
Rapport signal / bruit	-76 dB.
Facteur K	<0,05 %.
Réglages - Level	-0,8 / +6dB, HF : (EQ. Compensation de câble) 0/ +7,7 dB @ Chroma SC.
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions	L : 12 x l : 7,5 x P : 2,5 cm
Poids	

0,32 kg.

**ALIMENTATION**

Alimentation

12 VDC, 30 mA.

---

VITY Technology - 180 rue Pierre LANDAIS, 56850 CAUDAN - FRANCE  
Tel: (33) 02 97 89 20 02 - Fax: (33) 02 97 89 20 10 - Email: sales@vity.com